

Сетевой видеорегистратор



EVD-6204NLSX-1

Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочтите это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.

Спецификация

Модель	EVD-6204NLSX-1
Процессор	Hisilicon Hi3520D
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 Main Profile
Видео вход/выход	4*BNC / 1*HDMI, 1*VGA
Тип сигнала	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Аналоговый режим	4*1080N, 4*720P, 4*960H
Гибридный режим	2*720P(аналог) + 2*720P(сеть)
Сетевой режим	8*1080P, 4*1080P, 1*1080P, 12*960P, 4*720P
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	4/1 канала RCA
Тревога вход/выход	2/1
Жесткие диски	2*SATA, до 6 Гб каждый
Сеть	1*RJ45 10M / 100M
PTZ	1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, ..
Протокол ONVIF	Да
Мобильная платформа	iOS, Android (Goodeye, XMeye, VMeye Super)
Облако	www.dvrcenter.net
USB интерфейс	2*USB2.0 разъема
Питание	DC +12B / 4A, 10Вт (без HDD)
Рабочие условия	0~+55С, до 95% влажности, без конденсата
Размеры	325x245x52мм

Комплектация

№	Наименование	Количество	
1	мышь	1	
2	CD	1	
3	Адаптер питания	1	
4	Руководство	1	
5	Регистратор	1	

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.