

Спецификация

| | |
|---------------------------|--|
| Модель | EVD-8224-11 |
| Процессор | Hisilicon Hi3535 |
| Опер. система | Linux |
| Сжатие видео | H.264 Main Profile |
| Видео вход/выход | 1*IP / 1*HDMI, 1*VGA |
| Сетевой режим | 8*5M, 16*4M, 16*1080P, 8*1080P, 32*960P, 16*720P |
| Локальное воспроизведение | 2*5M, 4*4M, 4*1080P, 8*1080P, 8*960P, 16*720P |
| Сжатие аудио | G711a |
| Аудио вход/выход | 1/1 канала RCA (поддержка интеркома) |
| Тревога вход/выход | - / - |
| Жесткие диски | 2*SATA, до 6 Гб каждый |
| Протоколы | DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL |
| Сеть | 1*RJ45 10M / 100M / 1000M |
| PTZ | только по сети |
| Протокол ONVIF | Да |
| Мобильная платформа | iOS, Android (Goodeye, XMeye, VMeye Super) |
| Облако | www.dvrcenter.net |
| USB интерфейс | 2*USB2.0 разъема |
| Питание | DC +12В / 4А, 10Вт (без HDD) |
| Рабочие условия | 0~+55С, до 95% влажности, без конденсата |
| Размеры | 325 x 235 x 52 мм |

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Комплектация

| № | Наименование | Количество | |
|---|-----------------|------------|--|
| 1 | мышь | 1 | |
| 2 | CD | 1 | |
| 3 | Адаптер питания | 1 | |
| 4 | Руководство | 1 | |
| 5 | Регистратор | 1 | |



Сетевой видеорегистратор



EVD-8224-11

Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.