

## Спецификация

Модель	EVD-8424-11
Процессор	Hi3535
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 Main Profile
Видео вход/выход	- / 1*HDMI, 1*VGA
Сетевой режим	32*1080р (воспр. 4), 16*1080р (воспр. 8), 8*1080р (воспр. 8), 32*960р (воспр. 8), 16*720 р (воспр. 16), 16*4M (воспр. 4), 8*5M (воспр. 2)
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	1/1 канала RCA
Тревога вход/выход	16/4
Жесткие диски	3*SATA, до 4 Тб
Сеть	1*RJ45 10M / 100M
PTZ	1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung..
Протокол ONVIF	2.4
Мобильная платформа	iOS, Android (GoodEye)
Облако	www.dvrcenter.net
USB интерфейс	2*USB2.0 разъема, 1*eSATA
Питание	DC +12 В / 4A
Рабочие условия	0~+50C, до 95% влажности, без конденсата
Размеры	430x366x77мм

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	мышь	1
2	CD	1
3	Адаптер питания	1
4	Руководство	1
5	Регистратор	1

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.** Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.



## Сетевой видеорегистратор



## EVD-8424-11

### Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочтите это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

### Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.