

Спецификация регистратора

Процессор	NT98336
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.265, H.265X (совместим с H.264)
Видео вход/выход	2*RJ45 / 1*VGA(1920x1080) дублирует HDMI1; 2*HDMI - HDMI1(4K(3840x2160)), HDMI2 (1080P) для отображения дополнительного набора каналов
Сетевой режим	64*4K, 64*5Мп, 64*1080P (общий битрейт не более 240Мб/с)
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	1*RCA / 1*RCA, интерком
Тревога вход/выход	16 / 4
PTZ	по витой паре
Протокол ONVIF	Onvif 2.4
Мобильная платформа	XMeye, XMeye Pro (iOS, Android)
Облако	XMeye.net, DvrCenter.net
USB интерфейс	2*USB 2.0 + 1*USB 3.0
Жесткие диски	8*SATA 2.5"/3.5" до 14ТВ каждый
Сеть	2*RJ45, 10M / 100M / 1000M (1- выход на роутер, 2 - потоки с камер)
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
Рабочие условия	-10°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	AC 100-220В, 50-60Гц (встроенный б/п АТХ)
Размеры, вес	Стойка 2U, 443 x 427 x 92 мм, 6 кг (без жестких дисков)



Внимание:

В целях повышения безопасности мы не используем логин-пароль `admin-<пусто>`. Каждое устройство имеет уникальное сочетание имени учетной записи администратора и пароля (например, `abcd / efl2gh`).

При запуске устройства логин и пароль будут высвечены на экране. При первоначальной настройке вы можете изменить пароль администратора (например, `abcd`) на удобный вам или создать дополнительные учетные записи с правами администратора.

IP-адрес по умолчанию уникален для каждого устройства. Для поиска устройства и изменения сетевых настроек используйте программу `DeviceManager` (скачайте с нашего сайта esocctv.ru).

В данной модели BNC-выход не поддерживается.

Комплектация

Регистратор	1
Кабель питания	1
Мышь	1
Руководство	1

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:
ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,
тел.: +7 (495) 775-42-91
www.esocctv.ru
e-mail: info@esocctv.ru

Изготовитель:
VANDSEC ELECTRONICS LIMITED

Импортер:

ООО «Инвестконцепция» 107553, город Москва,
Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 6б

Сделано в Китае

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 36 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 60 месяцев.

Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.



Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.

Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу support@esocctv.ru



Сетевой видеорегистратор на 64 потока



EVN-8864-S

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте esocctv.ru.

◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.

◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.

◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.

◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.

◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.